



คู่มือ


การ Authentication LAN

โดย นายพุดพงษ์ พันธุ์ไม้


ประจำปี ๖๖

## คู่มือการตั้งค่า Authentication LAN


1. ไปที่ Search รูปแว่นขยายด้านล่าง หลังจากนั้น พิมพ์ Services แล้วเลือก



2. กด Start ที่ Service Wired AutoConfig จนขึ้น status Running (คลิกที่ Wired AutoConfig หมายเลข 1 จากนั้น กดที่ Start หมายเลข 2)



### 3. ไปที่หน้า Network and Sharing Center > คลิก Change adapter setting



Network and Sharing Center

Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center

Control Panel Home

**Change adapter settings**

Change advanced sharing settings

Media streaming options


**View your basic network information and set up connections**


View your active networks

**Nutramon 2.4G**  
Private network

Access type: Internet  
Connections: Wi-Fi (Nutramon 2.4G)


Change your networking settings

 [Set up a new connection or network](#)  
Set up a broadband, dial-up, or VPN connection; or set up a router or access point.

 [Troubleshoot problems](#)  
Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.

See also  
[Internet Options](#)


### 4. คลิกขวาที่ Ethernet




Network Connections


Control Panel > Network and Internet > Network Connections

Organize ▾ **Connect To** Disable this network device Diagnose this connection Rename this


 **Ethernet**  
Network cable unplugged  
Realtek PCIe GBE Family Controller

 **Wi-Fi**  
Nutramon 2.4G  
D-Link DWA-132 Wireless N USB ...


5. คลิกที่ Authentication tab




6. Enable IEEE 802.1x authentication > คลิก Setting




7. เลือก Verify ออก > คลิก Configure




8. เลือก Automatically ออก



## 9. คลิก Additional Settings



## 10. เลือก Specify authentication mode &gt; เลือก User or computer authentication



11. จากนั้นเสียบสาย LAN จะมีหน้าต่างให้ Sign in ให้ใส่ username และ password ที่อยู่บน AD (รหัส เดียวกันกับ Intranet และ Wi-Fi)

